



## КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ФУ TREMOL KL

**MODE** Превключва режимите на работа.

**Продажби:** \_\_\_\_\_ Парола: **0**

**D1** .. **D10** Продажба от департамент с количество=1 и програмирана цена.

Цена, **D1** ... **D10** Продажба от департамент с количество=1 и въведената цена.

Количество, **QTY**, Цена, **D1** ... **D10** Продажба от департамент с въведени количество и цена.

Количество, **QTY**, Номер, **PLU** Продажба от артикул с въведеното количество и прогр.цена

Номер, **PLU** Продажба от артикул с количество=1 и програмирана цена.

Количество, **QTY**, Цена, **VD**, Номер, **PLU** Продажба от артикул с въвед. количество и цена.

**CL** Изчиства показанието на дисплея.

**VD** Анулира последната продажба

**ST** Индицира и отпечатва междинната сума в бона

Приключва касовия бон.

**%-** Отпечатва дубликат

Сума, **%+** Отпечатва служебно въведена сума

Сума, **%-** Отпечатва служебно изведена сума

---

### ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

**MODE** **Отчети Z:** \_\_\_\_\_ Парола: **1 1 1 1 1**

Отпечатва дневен отчет с нулиране.

---

### МЕСЕЧЕН И ГОДИШЕН ОТЧЕТ

**MODE** **Отчети X:** \_\_\_\_\_ Парола: **2 2 2 2 2**

**1 1** **ST** начална дата (ддммгг) **QTY** крайна дата (ддммгг)

**VD** Отпечатва съкратен периодичен отчет по данъчни групи за избрания период

**D1** Отпечатва съкратен периодичен отчет по департаменти 1..9 за избрания период